国内版 Earphone Guide

Kennet

Kennet
イヤホンガイド

特定小電力ラジオマイク（日本国内対応機）KR-100J-T/R

すべてのお客様が、耳で楽しめる為に。

小型軽量の76g

大きさはほぼ名刺大、
総重量も市販の単4形乾電池を使用して100g。
ネックストラップで長時間首にかけていても負担になりません。

誰でも使えるカンタン操作

ガイド用に特化した商品である為、操作系はシンプル設計。
総務省の技術基準適合証明を受けておりますので、
免許や資格は不要です。

「こんな機器あったらいいな」をカタチにしました。

利用シーン

国内ツアーガイド

教会や美術館などの静かな場所でも、雰囲気を壊すことなくガイドできます。受信機は何台でも使用できるので、多くの方に同時に均一に説明することができます。

工場・ショールーム

騒音の大きな工場の見学でも、周囲の余計な音を拾うことなく案内することが出来ます。

各種イベントや展示会

送信エリアが最大100メートル※1と広範囲をカバーできるので、屋内外の大型のイベントや展示会に最適です。

補聴援助

高性能なマイクとイヤホンを採用しているので、耳の不自由な方の補聴援助としても使用できます。電池持続時間も約20時間※2と長時間使用可能。

同一エリア内で最大8チャンネルまで対応

同一エリア内で最大8チャンネル※3までの対応が可能です。つまり、通訳の音声を送信する簡易同時通訳として8カ国語まで使用できます。

電波の到達距離が最大100m

長距離の送受信が可能なので、迷子になる心配がありません。※4

外部入力端子を装備

MP3プレイヤー、CDプレイヤー、ノートPCなどと接続して、あらかじめ録音してある音声を再生・伝達することができます。

※1:周囲の環境により送信可能範囲は変わります。　※2:持続時間は気温20℃連続使用の場合の時間です。また、使用時の音量により持続時間は変わります。
※3:周囲の環境により使用できるチャンネル数は異なります。　※4:周囲の環境・状況で到達距離が変わります。

■製品仕様

KR-100J-T・KR-100J-R	
規格	特定小電力ラジオマイクB
送受信周波数	806.125～807.875MHz　8波(250KHzステップ)
	808.000MHz　1波
	808.125～809.375MHz　6波(250KHzステップ)
	809.750MHz　1波
	計　16波、16チャンネル
アンテナ	ループアンテナ
通信方式	単向方式
電波形式	F3E
空中線電力	10mW以下
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
イヤホン出力	25mW（32Ω）
電源	DC3.0V　単4アルカリ乾電池（LR03）×2※1
入力端子（KR-100J-T）	マイクロホン　3.5mmミニDIN（2極）
	外部入力　3.5mmミニDIN（2極）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
電池持続時間	約18時間(KR-100J-T)（単4形アルカリ電池使用・気温20℃時）※2
	約20時間(KR-100J-R)（単4形アルカリ電池使用・気温20℃時）※2
外形寸法	約62mm（W）×93mm（H）×20mm（D）（突起部含まず）
重量	約　92g（KR-100J-T／乾電池含む）
	約100g（KR-100J-R／乾電池含む）
メーカー希望小売価格	オープン価格

■KR-100J-T

※1:本機では、ニッケル水素電池（Ni-MH）、ニカド電池（Ni-cd）などの充電式電池は電圧が異なるため使用できません。必ず単4形アルカリ電池（LR03）をご使用ください。
※2:電池持続時間は、連続使用可能時間です。周囲の温度、使用する音量などにより使用できる時間は異なります。特に寒冷地では使用時間が短くなります。
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所で使用しないで下さい。火災、感電、故障の原因になることがあります。

製造販売元

株式会社 ケンネット　通信機器事業部

〒104-0045 東京都中央区築地6丁目17番4号　築地パークビル 6階
TEL 03-3524-2201　FAX 03-3524-2202
http://www.earphone-guide.jp/

※イヤホンガイド、Earphone Guideは、株式会社ケンネットの登録商標です。